



**AVC- Audiovisions- u. Cinetechnik GmbH**  
Waidhofer Str. 18  
D-85298 Scheyern –Kreutenbach  
FON +49-(0)8445-1549 • FAX +49-(0)8445-1548  
eMail : [info@avc-gmbh.de](mailto:info@avc-gmbh.de)  
Internet : [www.avc-gmbh.de](http://www.avc-gmbh.de)

## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR WIEDERAUFLADBARE LiION Akkus

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch.

Der von Ihnen erworbene Akku ist geeignet zum Betreiben von folgenden Geräten:

Hitachi ZV-1A, Z-1  
Ikegami HL-57/59/59W, HL-45, HC-400  
Panasonic AJ-D400/410A/D700  
Thomson/Philips LDX-110/120/140/150  
Sony DSR-300, DSR-250, DSR570-WS, DSR-570WST, DVW-700,707P,709WSP, 790WSP

Ersatz für folgende Akkus: ORIGINAL SONY BP-L40, BP-L60, BP-L90/A, 95H  
IDX E-50/S. E-80/S, BP-65H

## SPEZIFIKATIONEN

AKKU TYP:	LiIonen
SPANNUNG max.:	DC16,8V
SPANNUNG nominal:	14,4V
KAPAZITÄT nominal:	6,6Ah oder 95Wh
Akku Schutzschaltung:	Überladeschutz, Tiefentladeschutz Thermischer Schutz, Überstromschutz
Entladestrom max.:	6.0A
Betriebsdauer:	ca. 220 min.
Innenwiderstand:	<260 mOhm
Kapazitätsanzeige:	5-fach LED Anzeige
Entladeschlussspannung:	11V
Umgebungstemperatur:	Laden: 0° bis 45°C (-10°-30°C empfohlen) Entladen: -10°bis 60°C (0°-20°C empfohlen)
Maße:	85x141,8x66 mm (BxLxT)
Gewicht:	ca. 918g



5531230 PP Li-Ion 95Wh



CONNECTOR



V-MOUNT

Laden Sie neue Akku Packs vor Gebrauch auf.

Wieder aufladbare Akkus unterliegen einer Selbstentladung, wenn sie längere Zeit nicht in Gebrauch sind.

Lagern Sie Akku Packs immer in voll geladenem Zustand.

LiIon Akkus müssen nicht erst entladen werden. Diese können in jedem Ladezustand wieder aufgeladen werden.

**ACHTUNG:** LiIon Akkus dürfen nur mit Ladegeräten geladen werden, die für LiIon Akkus geeignet sind!

Die Temperatur während der Lagerung sollte -20° und 60°C nicht überschreiten. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen empfehlen wir jedoch, die Akkus zwischen 0°C und 20°C zu lagern.

## KAPAZITÄTSANZEIGE

Der Akku ist mit einer 5-fach LED Kapazitätsanzeige ausgestattet und zeigt schnell und präzise die verbleibende Akku Kapazität an. Die Rest-Kapazität wird in 20% Teilungen angezeigt z.B. 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.



LED-KAPAZITÄTSANZEIGE

## AKKUSCHUTZ

**ÜBERLADESCHUTZ:** Um den Akku vor einem Überladen zu schützen, wird die Ladung automatisch unterbrochen, wenn der Akku die Ladeschlussspannung erreicht hat (4,35V +/- 0,05V pro Zelle)

**TIEFENTLADESCHUTZ:** Der Tiefentladeschutz verhindert, dass der Akku unter 9,2V (2,30V +/- 0,10V pro Zelle) während des Betriebes entladen wird.

**BETRIEB MIT ZU HOHER KAPAZITÄT:** Im Falle, dass der Verbrauch der angeschlossenen Geräte zu hoch ist, unterbricht die Schutzschaltung automatisch den DC –Ausgang. Dies kann durch Kurzschluss im angeschlossenen Gerät der Fall sein oder, falls der Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte zu hoch ist.

**THERMISCHER SCHUTZ:** Wenn die Temperatur des Akkus den eingestellten Wert erreicht, wird automatisch die Entladung unterbrochen. Das Thermal Element wird aktiviert und unterbricht die Entladung.

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR AUF VOLLSTÄNDIGKEIT UND RICHTIGKEIT!  
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

AVC-AUDIOVISIONS- U. CINETECHNIK GMBH